


SC-13000-ATS



Alternator produs si patentat de Senci



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Panou ATS



Generator Senci	SC-13000-ATS
Freventa	50 Hz
Putere max. 230V	12 kW
Putere in regim continuu	10 kW
Amperaj	43.5 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	2V78F
Putere motor Senci	22cp/ 627cmc
Rotatii motor	3000 rpm
Demaraj electric	Echipe standard
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	30 l
Autonomie (100% putere)	11 ore
Autonomie (50% putere)	13 ore
Greutate utilaj	195 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm)	950x 620x 860

Echipe standard:

Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Sensor de suprasarcina cu auto-oprire
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Portabil, compact, cadru rezistent
Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf
Toba esapament ce opreste scanteile
Intreupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
4 roti directinale pentru o mai buna deplasare
Rezervor combustibil de 30 litri pentru o autonomie marita

Distribuitor local