


SC-13000TEQ



Alternator produs si patentat de Senci



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Comutator curent iesire monofazic sau trifazic

Generator Senci	SC-13000TEQ
Frecvnta	50 Hz
Putere max. 230 / 400V	12 / 12 kW
Putere in regim continuu	10 / 10 kW
Amperaj 230/ 400V	43.5 A / 14.4 A
Factor de putere 230/ 400V	1.0 / 0.8
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	2V78F
Putere motor Senci	22cp/ 627cmc
Rotatii motor	3000 rpm
Demaraj electric	Echipeare standard
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	30 l
Autonomie (100% putere)	11 ore
Autonomie (50% putere)	13 ore
Greutate utilaj	195 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	950x 620x 860

Echipeare standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
 Alternator Senci de calitate superioara
 Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
 Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
 Silentios si prietenos cu mediul
 Regulator de tensiune AVR
 Portabil, compact, cadru rezistent
 Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
 Panou de control rezistent la ploaie si praf
 Toba esapament ce opreste scanteile
 Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
 4 roti directionale pentru o mai buna deplasare
 Rezervor combustibil de 30 litri pentru o autonomie marita

Distribuitor local